

ASSAULT₅₈

Tython
Compagnon



960 Lumens **Portée 170 Mètres (4h00)** **L-99mm**

Interrupteur tactique électronique multifonctionnel

Torche LED compacte puissante, robuste rechargeable. Tython COMPAGNON produit haut de gamme vous apporte une qualité d'éclairage puissante et irréprochable, dotée de faisceaux de hautes intensités sur lesquels vous pouvez toujours compter. Son ergonomie étudiée permet une excellente prise en main, clip en acier inoxydable pour le meilleur maintien, comme l'utilisation en frontale.

Parfaite pour port discret, veste, sac à main, poche, pochette, ceinture...

Discrétion, puissance redoutable, fiabilité, vos atouts pour assurer au mieux votre sécurité.

Force de l'ordre, survivaliste, airsoft, camping, quotidien, randonneurs, marins pêcheurs... Doté d'un interrupteur électronique multifonctionnel Tython COMPAGNON répondra à l'ensemble de vos besoins de travail, de protection, jusqu'à son compte à rebours d'extinction.

Assault₅₈ COMPAGNON le produit idéal, qui ne vous quittera pas.

Type d'article :	Torche tactique, polyvalente intelligente et rechargeable.
Matériaux de la lampe :	Alliage aluminium anodisé dur qualité aérodynamique militaire type III.
Garantie :	1 an
Source de lumière :	LED Nichia – 2190
Rendement lumineux :	960 lumens
Batterie rechargeable :	batterie 18650 Li-ion 3.7V2600 Mah, équipé micro USB Directement rechargeable par port micro USB incorporé.
Certification :	CE, Rosh
Interrupteur multifonctionnel :	tactique / Classique / Verrouillage
Mode d'éclairage :	Turbo Forte Médium Faible Veilleuse Ultra-faible Strobe/ SOS/ Balise
Autonomies:	4h00 4h50 10h 150h 150h 350h
Durée de vie LED :	50 000 heures
Durée de vie batterie :	1000 cycles de rechargements
Portée maximale :	170 mètres
Chargeur USB :	branchement direct sur accus par micro USB inclus
Indice de protection :	Water proof IP X8
Dimensions/ Poids :	50 Gr 25,4 Ø * 99 mm / 100Gr (avec batterie)
Inclus dans le coffret :	Dragonne, clip, 2 joints toriques, câble USB Micro/USB, notice.



ASSAULT

Scannez moi



Sarl Maguy 35 rue Saint Jacques 58200 Cosne Cours sur Loire
N° TVA:FR49 753097310 - SIRET:753 097 310 310 000
www.assault58.com - contact@assault58.com



Merci d'avoir choisi ASSAULT58, nos lampes torches sont fabriquées selon des standards de qualité élevés, vous assurant de nombreuses années d'utilisation en toute fiabilité. **Avant d'utiliser votre Compagnon, veuillez enlever l'opercule de protection batterie en dévissant l'interrupteur, et lire le manuel d'utilisation contenant les informations de sécurité et de mise en marche primordiales.**

- **Interrupteur électronique multifonctionnel !** Mode éclairage classique et mode tactique s'appliquent en diverses occasions. **Choisissez votre mode en appuyant rapidement 7 fois de suite sur l'interrupteur la LED clignotera 6 fois** pour confirmer le changement de mode.

- Mode Tactique :

Option 1. Appuyez et maintenez l'interrupteur pour accéder temporairement au niveau Turbo, votre **Compagnon** s'éteindra en relâchant votre doigt de l'interrupteur.

Option 2. Appuyez sur l'interrupteur pour accéder au niveau Turbo, puis, double-cliquez pour accéder au niveau stroboscopique.

Option 3. Appuyez rapidement deux fois sur le l'interrupteur pour accéder au mode Stroboscopique.

Pour éteindre : Appuyez sur l'interrupteur.

Veilleuse, faible, médium, SOS et balise marine non disponible en mode tactique.

- Mode Eclairage classique:

Option 1. **Appuyez et maintenez** l'interrupteur pendant **0,5 s** pour accéder au niveau **le plus bas**. Appuyez ensuite sur l'interrupteur pour accéder aux différents niveaux d'éclairage. (Veilleuse, faible, médium, forte, Turbo, **puis double-cliquez** stroboscopique, SOS, balise marine)

Option 2. Appuyez **rapidement** sur l'interrupteur pour accéder au niveau mémorisé. **Le niveau d'éclairage mémorisé est le dernier niveau utilisé** lorsque vous avez éteint votre **Tython Compagnon**.

Lorsque vous êtes en mode mémorisé, appuyez rapidement sur l'interrupteur pour faire défiler les niveaux haut /moyen / bas et choisissez le niveau dont vous avez besoin.

Pour éteindre : Appuyez sur l'interrupteur pendant 0,5 secondes.

1. Activation : Peu importe que votre **Compagnon** soit allumée ou éteinte, appuyez deux fois sur l'interrupteur pour accéder au mode turbo.

2. En mode turbo, appuyez deux fois sur le l'interrupteur pour faire défiler Stroboscopique → SOS → Balise → turbo.

3. Appuyez rapidement sur l'interrupteur pour revenir au mode d'éclairage mémorisé.

- Fonction de verrouillage : verrouillez l'interrupteur pour éviter une activation accidentelle (enfants) ou pour vos transports.

Lorsque la lumière est éteinte, **appuyez rapidement sur l'interrupteur 3 fois de suite** pour le verrouiller, la LED clignote 3 fois. Votre **Compagnon** ne peut alors pas être allumé. Pour la déverrouiller pratiquez la même manipulation.

- Compte à rebours (non disponible en mode tactique) :

Lorsque votre Compagnon est allumée, appuyez rapidement sur l'interrupteur 3 fois pour régler le compte à rebours à 3 minutes, la LED clignotera une fois pour indiquer que le compte à rebours est activé, 3 minutes plus tard, votre **Compagnon** s'éteint automatiquement.

Si vous appuyez encore 3 fois sur l'interrupteur, la LED clignotera deux fois, le compte à rebours sera augmenté à 6 minutes. De cette façon, vous pouvez définir 3 minutes, 6 minutes, 9 minutes.....27 minutes et 30 minutes. Toute opération sur l'interrupteur annulera le compte à rebours.

- Avertissement de basse tension

Votre **Compagnon** détecte constamment la capacité restante de la batterie. Si vous continuez à utiliser votre **Compagnon** lorsque la capacité restante est **inférieure à 10%**, les niveaux, Turbo, élevés et moyens ne seront pas disponibles ceci progressivement. Seuls, le niveau bas et le niveau ultra bas seront en options. Ceci pour vous inviter à recharger votre batterie, ou à la remplacer rapidement.

Pour éviter la surchauffe et prolonger la durée de vie des composants internes, votre **Compagnon** descendra automatiquement du niveau turbo lorsqu'une température trop élevée sera détectée. Pour obtenir de nouveau le niveau turbo, redémarrez votre **Compagnon**.

- 4 : Chargement de la batterie :

Brancher le Micro USB directement sur votre batterie tension max de 4,2 V et un courant de 520 ma. Courant max de 2000 ma par un chargeur de batterie standard.

MESURES DE SECURITE :

Veuillez ne pas diriger l'éclairage de la lampe directement dans les yeux de quelqu'un. N'essayez pas de réparer vous-même la lampe, vous pourriez endommager celle-ci. Notez que les déchets électriques (batterie et LED) ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais déposés aux points de collecte existants.

ENTRETIEN ET PRECAUTION :

Pour une meilleure utilisation, nettoyez le verre de protection. Afin que le joint torique ne se dessèche pas, et afin de conserver l'étanchéité maximale, veuillez appliquer de la vaseline sur le joint torique une ou deux fois par an.

• **GARANTIE 12 mois**

- La lampe ASSAULT58 Tython COMPAGNON a été attentivement testée et inspectée avant le transport, elle ne contient aucun défaut de matériaux ou de fabrication, elle est garantie pendant douze mois à compter de la date d'achat. Les dommages causés par l'usure normale, une mauvaise utilisation, ne sont pas concernés